הלחמה וכלים לאלקטרוניקה

תחנת הלחמה ואוויר חם 2 ב-1

מק"ט EQ-SH-2IN1



תחנת הלחמה ותחנת אוויר חם ביחידה אחת, עם שני צגי LED, בקרת טמפרטורה PID ומבנה בטוח ESD, לעבודה יומיומית של טכנאי אלקטרוניקה. זו התחנה שעובדת אצלנו בקו הייצור באשדוד; אפשר לבוא, לנסות אותה ולקנות.

מה כלול

- אקדח אוויר חם עם סט נחירים
- מלחם עם מעמד
- ספוג לניקוי קצה
- סט קצות הלחמה
- משאבת פירוק הלחמה
- חוט בדיל

נתונים טכניים

נתון	ערך
הספק נקוב	740W
מתח	220 עד 240V, 50Hz
אקדח אוויר חם, הספק	650W
אקדח אוויר חם, טווח טמפרטורה	100 עד 480°C
ספיקת אוויר	עד 120 ליטר לדקה
מפוח	מנוע ללא מברשות, אורך חיים נקוב 30,000 שעות
גוף חימום אוויר חם	ניקל-כרום
מלחם, הספק	45W
מלחם, טווח טמפרטורה	200 עד 480°C
יציבות טמפרטורה	±5°C במצב סטטי
בקרה	PID עם תיקון בזמן אמת
תצוגה	שני צגי LED, הלחמה ואוויר חם בנפרד
הארקה	התנגדות קצה לאדמה מתחת ל-2 אוהם, מתח מתחת ל-2mV
הגנות	אבחון עצמי: חימום יתר, קצר, נתק, עומס יתר; קירור אוטומטי של האקדח
שינה	המלחם יורד ל-200°C אחרי 10 דקות ללא שימוש
ESD	מבנה אנטי סטטי
תקינה	ETL (UL 499), CE (EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU)
מידות	148 × 99 × 134 מ"מ
משקל	כ-2.2 ק"ג
טמפרטורת סביבה	0 עד 40°C
אחריות	12 חודשים, שירות בישראל

לתשומת לבכם: הנתונים והתמונות בדף זה מובאים לצורך זיהוי המוצר בלבד. המוצר בפועל עשוי להיות שונה במידה מסוימת בגימור, בצבע ובפרטים קטנים, והמידות הן מידות נומינליות. EQ-Tech רשאית לעדכן מפרטים ללא הודעה מוקדמת. הנתונים המחייבים הם אלה שבהצעת המחיר, ולכן לפני הזמנה מומלץ לאשר איתנו את הנתונים החשובים לכם.